



- 1 Pulsador on/off 2 Display LCD 3 Puerto USB 4 Protección línea Teléfono/Módem/Lan RJ11/RJ45 5 Tomas de salida protección cortes de red
6 Fusible de entrada 7 Toma de entrada

Características principales

- Para pequeños Server, Local Area Networks (LAN), Switch, HUB, Firewall, sistemas de video vigilancia
- Circuito electrónico de estabilización tensión AVR
- Tomas de salida que protegen los cortes de red
- Puerto USB
- Montaje en rack de 19"
- Software UPS Management TecnoManager compatible con Windows, Mac OS X, Unix, Linux, ecc

Características Técnicas

Modelo UPS	ERA PLUS 1.200 RACK MOUNT
Código	FGCERAPL1202RSCH
Max Computer Power*	1.200VA/840W
Tecnología	Line Interactive con estabilizador
Ventilación	Natural
Nivel Sonoro	< 40 dBA a 1 m
Dimensiones (UPS) WxHxD	43,8x8,8x23 cm (2U)
Dimensiones (con caja) WxHxD	52x19,5x40,5 cm
Peso	6,5 Kg
Entrada	
Número de fases	1F+N
Tensión nominal	Monofásica 230Vac
Rango de voltaje de entrada	+20%/-25%
Frecuencia nominal	50/60 Hz (selección automática)
Rango de frecuencia de entrada	+/-5%
Salida	
Número de fases	1F+N
Tensión nominal	Monofásica 230Vac
Regulación de tensión (modo Line)	AVR (Automatic Voltage Regulation)
Regulación de tensión (modo Batería)	+/-5%
Frecuencia	50/60 Hz (selección automática)
Forma de onda del inversor	Pseudosinusoidal
Capacidad de sobrecarga	< 130%
Tiempo de transferencia	2 ms (típica)
Batería	
Tipo	Ácido de plomo, sellado, sin mantenimiento
Autonomía (típica)	10-40 min
Especificación medioambiental	
Temperatura de trabajo	Desde 0 a 55 °C (recomendado desde 20 a 25 °C)
Humedad	< 95% sin condensación
Altitud máxima	3000 m
Protección IP	IP20
Certificaciones	CE (Estándares de referencia: seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; clasificación IEC EN 62040-3)

© 2024 Tecnoware Power Systems. Los datos técnicos pueden ser variados sin previo aviso.

* Este UPS está diseñado y dimensionado para la protección de estaciones de trabajo de TI. La potencia expresada como "Max Computer Power" corresponde a la suma de las Potencias de Placa, de las Fuentes de Alimentación Conmutadas presentes en los Puestos de Trabajo TI a proteger. Para cualquier uso con dispositivos que no sean estaciones de trabajo de TI, se recomienda buscar el asesoramiento específico del fabricante.

Disponible a petición con tensión nominal de entrada / salida de 110Vac o 120Vac y con enchufe de entrada y tomas de salida específico para su país.